

FM時報受信機 SA-259F



SA-259F

特長 日本放送協会(NHK)により管理されている NHK-FM の放送に含まれる時報を受信検出して NHK-FM の時報を検出して2系統のパルスを出力します。

用途 産業用(計測、制御・データ処理等) 気象・地震・計測制御・公共機関(ダム、河川、電力、下水処理等) CATV、放送局(自動放送等)

仕様

FM受信

受信周波数：NHK-FM、76.0～89.9 MHz
 選局：選局プリセット：デジタルスイッチ
 選局方式：水晶制御 PLLシンセサイザ方式
 受信局：NHK-FM

時報

受信確認：モニタースピーカー、LEVEL LED等
 検出方式：デジタル検出方式
 時報出力：NHK-FM 時報検出時、約0.2秒LOW(ON)パルス
 C1：TTL回路駆動 C2：フォトカプラ、リレー等駆動
 モニター：LED点灯、点滅の状態を確認。
 経過時間を表示設定で時報を検出してからの経過時間が確認可能。

確認用時計

(動作確認・検出処理等に使用)
 時計：時分秒、24時間制水晶時計
 時計精度：通電中 NHK-FM修正無：日差 0.8秒/0～40℃
 NHK-FM修正有：日差 0.8秒÷回数

電池

表示：時間、設定：8mm(文字高)、7セグメント、赤色LED
 リチウム電池：停電時の時計動作とメモリー内容を約7年間保護

電源

AC100V±10%、50Hz/60Hz、約15VA

周囲条件

0～40℃、25～85%RH

外形寸法

480(W)×49(H)×300(D)mm JISラックパネル型

注) 本器で時報検出できるのは、通常のFM受信機でNHK-FMの放送が雑音なく受信できる場所です。

雑音が入る場合は高感度のFM用屋外アンテナを設置が必要です。

屋外アンテナでも雑音が入る場合は時報を検出できないので、予め本器の設置予定場所でNHK-FMの放送が受信できる事を確認して下さい

システムアーツ株式会社

東京本社 〒183-0057 東京都府中市晴見町2-23-13
 TEL 042-368-6666 FAX 042-368-6698
 【URL】 <http://www.system-arts.jp/>
 e-mail: eigyout@system-arts.jp

関西営業所 〒669-1545 兵庫県三田市狭間が丘5丁目5-3-502
 TEL 079-553-8017 FAX 079-553-8018

(取扱店)